

D 75 W PROXIMITY YÜZ TANIMA TERMİNALİ

D 75 wi-fi proximity yüz tanıma terminali yüksek kapasite hafızası ve gelişmiş algoritması ile renkli ekranlı şık tasarımı geçiş kontrol terminalidir.

Gelişmiş Yüz Tanıma Teknolojisi

Yüksek Performans

Şık Tasarım

Kolay Kurulum

Turnike Kapı Açma

Haberleşme

Hızlı Eşleştirme



D75W yüz tanıma terminali yüksek kapasite hafızası ve gelişmiş algoritması ile renkli ekranlı şık tasarımı, geçiş kontrol terminalidir. D75W yüz tanıma terminali; yüz tanıma + proximity kartlı geçiş opsiyonları ile turnike ve kapı açma özelliğine sahip röleli okuyucu, iç mekanlara uygun olarak kullanılmaktadır.

5.000 kullanıcı; 5.000 yüz tanıma veya 5.000 kart veya 5.000 şifre kapasitesine sahip okuyucunun log kapasitesi 500.000 dir. Ayrıca 50.000 fotoğraf log kapasitesine sahiptir. Kullanıcılar verileri TCP/IP bağlantısı ile kolayca yazılım ile yönetebilirler ve USB bağlantısı ile tüm 500.000 log hareketi kolayca cihazdan alınabilir. TCP / IP iletişim portalı ile doğrudan haberleşen okuyucudan tüm log bilgileri, giriş çıkış bilgisi, kişi bazlı yetkilendirme, günlük, haftalık, aylık gibi tüm raporlar yazılım ile alınabilmektedir. Aynı zamanda Wiegand in/out ve USB çıkışı bulunan D75W proximity yüz tanıma cihazında 4,3 inç lcd ekran bulunur. Dahili buzzer özelliği ile gerçekleştirilen her işlemde sesli uyarı verir cihaz 12 V ile çalışmaktadır.

Cihaz menü üzerinden access yapılabilir, kişisel bazda yetkilendirme yapılabilir. USB ile kayıt aktarılabilir, log alınabilir.

Bu özellikler ile D75W yüz tanıma terminali sadece küçük iş yerleri , evler, apartmanlar, site yönetimi için değil, aynı zamanda fabrikalar , depolar, laboratuvarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de geçiş kontrolleri için ideal bir üründür.

Kullanıcı Kapasitesi	5.000
Yüz Tanıma Kapasitesi	5.000
Kart Kapasitesi	5.000
Şifre Kapasitesi	5.000
Log Kapasitesi	500.000
Kart	Proximity
İletişim Portalı	TCP/IP, USB, Wiegand In/ Out, Wi-fi
Röle	Var
Ekran	4.3 inç, 272*480 LCD
Çalışma Voltajı	12 V DC