

FDP 15

PARMAK + KART YÜZ TANIMA TERMİNALİ

Gelişmiş Yüz Tanıma Teknolojisi

Yüksek Performans

Şık Tasarım

Kolay Kurulum

Turnike Kapı Açma

Haberleşme

Hızlı Eşleştirme



Fdp 15 Personel takip terminali yüksek kapasite hafızası ve gelişmiş algoritması ile renkli ekranlı şık tasarımı, geçiş kontrol terminalidir. Fdp 15 yüz tanıma terminali; yüz tanıma + proximity kartlı geçiş + parmak okuma opsiyonları ile turnike ve kapı açma özelliğine sahip röleli okuyucu, iç mekanlara uygun olarak kullanılmaktadır. 1.500 kullanıcı; 1.500 yüz tanıma veya 1.500 kart veya 1.500 parmak okuma kapasitesine sahip okuyucunun log kapasitesi 150.000 dir. Ayrıca 50.000 fotoğraf log kapasitesine sahiptir. Kullanıcılar verileri TCP/IP bağlantısı ile kolayca yazılım ile yönetebilirler ve USB bağlantısı ile tüm 150.000 log hareketi kolayca cihazdan alınabilir. TCP / IP iletişim portalı ile doğrudan haberleşen okuyucudan tüm log bilgileri, giriş çıkış bilgisi, kişi bazlı yetkilendirme, günlük, haftalık, aylık gibi tüm raporlar yazılım ile alınabilmektedir. Aynı zamanda USB çıkışı bulunan FDP 15 proximity yüz tanıma cihazında 2.1 inç lcd ekran bulunur. Dahili buzzer özelliği ile gerçekleştirilen her işlemde sesli uyarı verir cihaz 12 V ile çalışmaktadır. USB ile kayıt aktarılabilir, log alınabilir. Bu özellikler ile FDP 15 yüz tanıma terminali sadece küçük iş yerleri , evler, apartmanlar, site yönetimi için değil, aynı zamanda fabrikalar , depolar, laboratuvarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de geçiş kontrolleri için ideal bir üründür.

Parmak izi Kapasitesi	1500
Yüz Tanıma Kapasitesi	1500
Kart Kapasitesi	1500
Şifre Kapasitesi	1500
Log Kapasitesi	150000
Kart	Proximity
İletişim Portalı	TCP/IP, USB, Wiegand In/ Out,
Röle	Var
Ekran	4.3 inç, 272*480 LCD
Çalışma Voltajı	12 V DC