

OP-P1100

PROXIMITY PARMAC İZİ TERMİNALİ

OPTEX OP-P1100 Parmak İzi Okuyucu Wi-Fi-TCP /IP (Ethernet) ile haberleşerek iletişim sağlayan ve iç ortamlarda kullanılabilen şık tasarımı parmak izi okuyucudur.

Yüksek Performans

Şık Kasa

Kolay Kurulum

Hızlı Çalışma Performansı

Turnike Kapı Açma

Raporlama

Haberleşme



1000 kullanıcı kapasiteli OPTEX OP-P1100 Parmak İzi Okuyucu, geçiş kontrol için dizayn edilen şık tasarımı bir üründür. Parmak İzi + kart + şifre geçiş opsiyonları ile turnike kapı açma özelliğine sahip röleli (kuru kontak) okuyucunun 100.000 log kapasitesi vardır. 1.000 kullanıcı cihaz hızlı çalışma performansına sahiptir.

TCP / IP iletişim portalı ile haberleşen okuyucudan tüm log bilgileri, giriş çıkış bilgisi, kişi bazlı yetkilendirme, günlük, haftalık, aylık gibi tüm raporlar yazılım ile alınabilmektedir. Renkli ekranı ile, yapılan işlemleri ekrandan takip edebilirsiniz. Kartı okuttuğunuzda kart id'si, eğer kaydedilmişse bilgiler okuyucu ekranında görünmektedir.

USB bağlantısı yapılarak log bilgileri cihazdan alınabilir. Dahili buzzer özelliği ile gerçekleştirilen her işlemde sesli uyarı veren bir yapıya sahiptir. Bu özellikler ile OP-P1100 Parmak İzi Okuyucu sadece küçük iş yerleri, evler, apartmanlar, site yönetimi için değil, aynı zamanda fabrikalar, depolar, laboratuvarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de geçiş kontrolleri için ideal bir üründür.

Parmak İzi Kapasitesi	1.000
Log Kapasitesi	100.000
Kart Kapasitesi	1.000
Kart	Proximity
İletişim Portalı	TCP/IP, USB, Wİ-Fİ
Röle	Var, Kuru Kontak
Şifre	Var
Ekran	Renkli
Ethernet	Var
Dahili Batarya	Var
Dil	Türkçe
Çalışma Hızı	Yüksek